

## SGT-11PLV

Мощность в режиме ожидания (кВА)	9,7
Мощность в режиме ожидания (кВт)	7,76
Основная мощность (кВА)	8,8
Основная мощность (кВт)	7,04
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	14
Основной ток (А)	13
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	403J-11G
Резервная мощность (кВт/л.с.)	9,5/12,7
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	1,13
Расположение цилиндров	3-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	77 x 81
Коэффициент сжатия	23,0:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	Естественный
Инъекция	Непрямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	4,4
Объем охлаждающей жидкости (л)	5,2
Емкость топливного бака (л)	55
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	420
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	108
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	TBA
Расход топлива при 50 % (л/ч)	1,46
Расход топлива при 75 % (л/ч)	1,97
Расход топлива при 100 % (л/ч)	2,57
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL040B
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	10
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	83.3
THD	< 3.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	1500
Высота (мм)	1230
Вес (кг)	580
Емкость топливного бака (л)	55

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	2200
Высота (мм)	1480
Вес (кг)	650
Емкость топливного бака (л)	55

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

